



## EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA IER-220L.

MODELO	IER - 220L.
<b>Voltaje de Entrada</b>	220V. +/- 25% / 50HZ+/-3%
<b>Tipo</b>	Doble foco Autónomo no permanente
<b>Focos</b>	Doble foco tipo led
<b>Autonomía iluminación</b>	1,5 a 6 horas según versión
<b>Batería</b>	12 V Sellada
<b>Voltaje de Flotación</b>	13,8 Vcc
<b>Tiempo de Recarga</b>	8 HRS
<b>Temperatura Ambiente</b>	0° a 40° C
<b>Gabinete</b>	Metálico IP 42 pintura electroestática
<b>Cargador</b>	Automático con control de carga , descarga y protección sobre carga
<b>Indicadores</b>	Led carga , descarga , presencia red
<b>Controles</b>	Botón de prueba y fusible red entrada
<b>Medidas alto/anch/prof</b>	39 x 33 x 11 cm
<b>Peso aproximado</b>	6 kgs. Aprox.
<b>Garantía</b>	12 meses